

## 141.1 — 141.7

## SCULPTURAL CABLE INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE SCULPTURAL

## ANLEITUNG FÜR SKULPTURALE KABEL

## ISTRUCCIONES DEL CABLE ESCULTURAL

## ISTRUZIONI PER IL CAVO SCULTOREO

## スカulptチャーケーブルインストラクション

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## СКУЛЬПТУРНОГО КАБЕЛЯ


## إرشادات تركيب كابل التأسيس

Read the following instructions for operating the luminaire. **This instruction is for select markets only.** Lisez les instructions suivantes pour utiliser le luminaire. **Ces instructions sont destinées à certains marchés uniquement.** Lesen Sie die folgenden Anleitung zur Bedienung der Leuchte. **Diese Anleitung gilt nur für bestimmte Märkte.** Lea el siguiente instructivo para operar el luminario. **Esta instrucción es sólo para mercados selectos.** Leggere le seguenti istruzioni per il funzionamento della lampada. **Queste istruzioni sono destinate solamente a mercati selezionati.** 照明器具を操作するために、以下の説明をお読みください。この説明書は一部の市場のみを対象としています。Прочтите следующие инструкции по эксплуатации светильника. Данная инструкция предназначена только для определенных рынков.


اقرأ التعليمات التالية لشتيغل وحدة الإنارة. هذه التعليمات موجهة لأسواق محددة فقط.

Included Inclus Inbegriffen Incluidos Inclusi

含まれています Входит в комплект مرفقة



1



**EN** To avoid kinks, uncoil the sculptural cable in a spool-like manner. Allow the cable to uncoil completely before installing.

**FR** Pour éviter les plis, dérouler le câble sculptural à la manière d'une bobine. Laissez le câble se dérouler complètement avant de l'installer.

**DE** Um Knicke zu vermeiden, wickeln Sie das Skulpturkabel wie eine Spule ab. Lassen Sie das Kabel vor der Installation vollständig abwickeln.

**ES** Para evitar dobleces, desenrolle el cable coaxial como si fuera una bobina. Deje que el cable se desenrolle completamente antes de instalarlo.


**IT** Per evitare piegature, srotolare il cavo scultoreo in modo simile a una bobina. Lasciare che il cavo si srotoli completamente prima di installarlo.

**JA** ねじれを避けるために、スカulpturalケーブルは糸巻き状に解きます。完全にほどけてから取り付けてください。


**RU** Во избежание перегибов разматывайте коаксиальный кабель, вращая его как катушку. Перед установкой дайте кабелю полностью размотаться.

**AR** لتجنب العقد ، قم بفك تجعيدة الكابل النحاسي بطريقة تشبه التجمع. اسمح للكابل بفك الملف تماماً قبل التثبيت.



2



3



4



**EN** Do not overtighten! Perform a gentle tug test to ensure the coaxial cable is secure.

**FR** Ne pas trop serrer ! Tirez légèrement sur le câble pour vous assurer qu'il est bien fixé.

**DE** Ziehen Sie es nicht zu fest an! Führen Sie einen leichten Zugtest durch, um sicherzustellen, dass das Skulpturenkabel sicher ist.

**ES** No apriete demasiado. Realice una prueba tirando suavemente del cable para asegurarse de que esté bien sujeto.


**IT** Non stringere troppo! Eseguire un leggero test di trazione per verificare che il cavo scultoreo sia ben assicurato.

**JA** 締め過ぎないようにご注意ください。イモネジが絶縁ケーブルを傷つけるほどに締め付けるとショートの原因となります。軽く引っ張って、スカルプチュラルケーブルが確実に固定されていることを確認します。

**RU** Не затягивайте слишком сильно! Слегка потяните за коаксиальный кабель, чтобы проверить надёжность установки.


**AR** لا تباليغ بالشّد! قم بإجراء اختبار سحب خفيف للتأكد من ثبات الكابيل النحاسي.

5




6


(-)  
Braided wire  
Fil tressé  
Geflochtener draht  
Cable trenzado  
Cavo intrecciato  
編組ワイヤー  
Плетеный провод  
كابل مضفر



(+)  
Insulated wire  
Fil isolé  
Isolierter draht  
Cable aislado  
Cavo isolato  
絶縁ワイヤー  
Изолированный провод  
كابل معزول



7



**EN** Connect braided wires to negative 12V and insulated wires to positive 12V.

**FR** Connectez les fils tressés au négatif 12V et les fils isolés au positif 12V.

**DE** Verbinden Sie die geflochtenen Drähte mit den negativen 12V und die isolierten Drähte an die positiven 12V.

**ES** Conecte los cables trenzados al negativo de 12V y los cables aislados a los cables positivos de 12V.


**IT** Collegare i fili intrecciati all'ingresso negativo da 12V e fili isolati all'ingresso positivo da 12V.

**JA** 編組ワイヤーをマイナス12Vに、絶縁ワイヤーをプラス12Vに接続します。

**RU** подключите провода в оплетке к отрицательному напряжению 12 В, а изолированные провода к положительному напряжению 12 В.

**AR** قم بتوصيل الأسلاك المضفرة بالأسلاك السالبة 12 فولت والأسلاك المعزولة بالأسلاك الموجبة 12 فولت.

8



**EN** The client is responsible for providing a robust 16mm marine grade plywood backing to anchor the canopy to the structural substrate.

**FR** Le client doit fournir un support en contreplaqué robuste de 16 mm pour ancrer la platine au substrat structurel.

**DE** Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung einer robusten 16 mm Sperrholzunterlage zur Verankerung des Baldachins auf dem strukturellen Trägermaterial.

**ES** El cliente es responsable de proporcionar un robusto soporte de madera contrachapada de 16 mm para anclar el florón al sustrato estructural.


**IT** Il cliente deve provvedere alla fornitura di un robusto supporto in compensato da 16 mm per ancorare il rosone al substrato strutturale.

**JA** キャンピーを構造下地に固定するための堅牢な16mm合板の裏打ちは、施主の責任で行ってください。

**RU** Для прочности установки нужно убедиться, что крепление защитного корпуса к основанию конструкции обеспечено надлежащей деревянной основой (плотной фанерой толщиной 16 мм).

**AR** العميل مسؤول عن توفير دعامة متينة من خشب الأبلكاش مقاس 16 مم لربط قطع التثبيت في السطح المراد التأسيس عليه.

9



**EN** Connect live to live (L), neutral to neutral (N).

**FR** Connectez la phase à la phase (L), le neutre au neutre (N).

**DE** Verbinden Sie den Neutraleiter (N) und Außenleiter/Phase (L) mit der entsprechenden Kabeln des LED Treibers.

**ES** Conecte el vivo con el vivo (L), el neutro con el neutro (N).


**IT** Collegare la fase al morsetto (L), il neutro al neutro (N).

**JA** ライブとライブ (L)、ニュートラルとニュートラル (N) を接続してください。

**RU** Подсоедините провода, подключив фазу к фазе (L), нейтральный провод к нейтральному (N).


**AR** قم بتوصيل الاسلاك الحيّة (L)، محايد إلى محايد (N).

10



OPTION 1    OPTION 1    WAHLMÖGLICHKEIT 1    OPCIÓN 1    OPZIONE 1    オプション1    ВАРИАНТ 1    الخيار 1

1



**EN** Hang pendant directly below the canopy.

**FR** Accrochez le pendant en verre directement sous la platine.

**DE** Hängen Sie den Glasdiffusor direkt unter den Baldachin.

**ES** Cuelgue el difusor de vidrio directamente debajo del florón.


**IT** Appendere il diffusore in vetro direttamente sotto il rosone.

**JA** キャンピーの真下にガラスディフューザーを吊るす。

**RU** Подвесьте стеклянный рассеиватель прямо под навесом.


**AR** تعليق التريا مباشرة أسفل السقف.

2




Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос  
كابل التعليق

3



OPTION 2 - PENDANT ANCHOR KIT    OPTION 2 - KIT D'ANCORAGE POUR DIFFUSEUR    WAHLMÖGLICHKEIT 2 - KIT MIT ANKERN FÜR ANHÄNGER    OPCIÓN 2 - KIT DE ANCLAJE DEL ELEMENTO COLGANTE    OPZIONE 2 - KIT DI ANCORAGGIO DEL DIFFUSORE    オプション2 - ディフューザー・アンカーキット    ВАРИАНТ 2 - КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ    الخيار 2 - طقم تثبيت الموزع استبدال المصباح



**EN** Use the pendant anchor kit to hang the pendant away from the canopy.

**FR** Utilisez kit d'ancrage pour suspendre le pendent en verre loin de la platine.

**DE** Verwenden anker-Kit um den Anhaenger vom Baldachin weg zu hängen.

**ES** Utilice el kit de anclaje para colgar el difusor de vidrio lejos del florón.

**IT** Utilizzare il kit di ancoraggio per appendere il diffusore in vetro distante dal rosone.



**JA** アンカーキットを使用して、キャノピーから離れた位置にガラスディフューザーを吊り下げます。

**RU** Для установки стеклянного рассеивателя в стороне от защитного корпуса используйте крепежный набор.


**AR** استخدم مجموعة التثبيت لتعليق المعلقات بعيداً عن المظلة.

1-1

Concrete  
Béton  
Beton  
Hormigón  
Cemento armado  
コンクリート  
Цемент  
أسمنت




1-2



1-3

Ø5mm  
max




1-4



Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос  
كابيل التعليق

1-5




1-6



2-1

Drywall / Wood  
Mur en plâtre / Bois  
Trockenbau / Holz  
Pared de yeso / Madera  
Cartongesso / Legno  
石膏ボード壁 / 木材  
Гипсокартон / дерево

حائط الجبس / خشب



25mm

Ø12mm

1mm




Ø13mm

Ø8mm



2-2




2-3



Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос  
كابل التعليق

2-4



2-5



NEXT STEP: PENDANT INSTRUCTION

PROCHAINE ÉTAPE: INSTRUCTION POUR LE PENDANT EN VERRE

NÄCHSTER SCHRITT: INSTALLATION DES ANHAENGERS

SIGUIENTE PASO: INSTRUCCIÓN DEL DIFUSOR DE VIDRIO

PROSSIMO PASSAGGIO: ISTRUZIONI PER IL DIFFUSORE IN VETRO

次のステップ: ガラスディフューザー説明書

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТЕКЛЯННОГО РАССЕИВАТЕЛЯ

الخطوة التالية: تعليمات المعلقةات



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Warning:** Prior to installation, turn off the power at the main circuit panel, TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.

In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

You may turn the power back on after the canopy is secured to the structural ceiling surface.

The client is responsible to ensure the fixture junction box is secure to the structural substrate.

**Caution:** Bocci strongly recommends mounting power supplies remotely in a close, accessible and hidden location for ease of long-term maintenance. Please do not modify the product, this will compromise the safety, performance and void the warranty.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Avertissement:** Avant l'installation, coupez le courant au niveau du panneau de distribution principal, POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

Dans certains pays, les travaux d'installation électrique ne peuvent être effectués que par un électricien agréé. Contactez votre autorité locale en matière d'électricité pour obtenir des conseils.

Vous pouvez remettre l'appareil sous tension après avoir fixé la platine à la surface structurelle du plafond. Le client est responsable de s'assurer que la boîte de jonction du luminaire est fixée au substrat structurel.

**Attention:** Bocci recommande fortement de monter les alimentations électriques à distance dans un endroit proche, accessible et caché pour faciliter la maintenance à long terme. Veuillez ne pas modifier le produit, cela compromettrait la sécurité, les performances et annulerait la garantie.

## INSTALLATIONSANLEITUNG

**Warnung:** Um einen STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN schalten Sie vor der Installation den Strom an der Hauptschalttafel aus.

In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre oertliche Elektrizitaetsbehoerde, um sich beraten zu lassen.

Sie können den Strom wieder einschalten, nachdem der Deckenbaldachin an der Deckenoberfläche befestigt und alle Kabel fachgerecht angeschlossen worden sind. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Anschlussdose der Vorrichtung fest mit der Unterkonstruktion verbunden ist.

**Achtung:** Um die langfristige Wartung zu erleichtern empfiehlt Bocci die Stromversorgung an einem nahe gelegenen, leicht zugänglichen Ort zu verstecken. Bitte nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigt und die Garantie erlischt.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**Advertencia:** Antes de la instalación, desconecte la alimentación en el panel del circuito principal, PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica sólo pueden ser realizados por un técnico eléctrico autorizado. Póngase en contacto con las autoridades locales de electricidad para que le asesoren.

Puede volver a conectar la alimentación después de que el florón esté fijado a la superficie estructural del techo. El cliente es responsable de asegurarse de que la caja de conexiones de la luminaria esté fijada al sustrato estructural.

**Precaución:** Bocci recomienda encarecidamente montar las fuentes de alimentación eléctrica a distancia en un lugar cercano, accesible y oculto para facilitar el mantenimiento a largo plazo. Por favor, no modifique el producto, esto comprometerá la seguridad el rendimien, anulando la garantía.

Consulte la clasificación eléctrica indicada en la luminaria.

SÓLO PARA MÉXICO:  
EXPORTACIONES DIEZ S A DE C.V.  
Ingenieros Militares 70-16A, Colonia Argentina  
Poniente, Del Miguel Hidalgo, CDMX, 11230, MX

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**Attenzione:** Prima dell'installazione, togliere la corrente dal circuito principale, PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE.

In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solamente da personale qualificato. Contattare l'autorità elettrica locale per chiedere consiglio.

È possibile riaccendere la corrente dopo che il rosone è stato fissato al soffitto. Il cliente deve assicurarsi che la scatola di giunzione della lampada sia fissata al substrato strutturale.

**Attenzione:** Bocci raccomanda vivamente di montare gli alimentatori elettrici in un luogo vicino, accessibile e nascosto per facilitare la manutenzione a lungo termine. Si prega di non modificare il prodotto, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso e annullando la garanzia. Bocci declina ogni responsabilità per prestazioni e prodotti modificati, annullando la garanzia.

## インストール手順

注意：取付前は電源を切ってください。

電気工事は、電気設備の技術基準・法令に従って電気工事士の有資格者が行ってください。

一般の方による工事は法律で禁止されています。

施工が終わるまで電源を入れないでください。

質量に対して必要強度のある下地であることを確認し、正しく設置・固定されるよう、工事責任者のもとで行ってください。

Bocciは、施工後のメンテナンスのためにトランスをフランジ内ではなく、天井裏などに別置き設置することを強く推奨します。トランスの設置位置や方法については断熱材/防音材などとの必要な間隔を保ち安全性を確保してください。製品の改造は、安全性、性能が損なわれ、保証が無効になるため、行わないでください。

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед установкой отключите питание на главной электропанели, чтобы избежать поражения электрическим током.

В некоторых странах электромонтажные работы могут выполняться только уполномоченным специалистом-электриком. Обратитесь за консультацией в местный орган электроснабжения. Вы можете подключить питание после того, как защитный корпус будет закреплён на поверхности потолка.

Клиент несет ответственность за обеспечение надежного крепления распределительной коробки светильника к структурному основанию.

**ВНИМАНИЕ:** Компания Bocci настоятельно рекомендует устанавливать источники электропитания дистанционно в близком, доступном и безопасно укрытом месте для удобства долгосрочного обслуживания. Пожалуйста, не модифицируйте изделие, это может привести к снижению безопасности, ухудшению характеристик и аннулированию г.арантии.

## تعليمات التركيب

**تحذير:** قبل التركيب، قم بإطفاء تشغيل الطاقة من اللوحة الرئيسية، لتجنب صدمة كهربائية.

في بعض البلدان، لا يجوز تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية إلا من قبل مقاول كهربائي معتمد. اتصل بهيئة الكهرباء المحلية للحصول على المشورة.

يمكنك إعادة تشغيل الطاقة بعد تثبيت المظلة على سطح السقف الهيكلي.

العميل مسؤول عن التأكد من أن صندوق الوصلات آمن على الركيزة الهيكلية.

تنبيه: توصي Bocci بشدة بتركيب مصادر الطاقة عن بُعد في مكان قريب ومخفي يسهل الوصول إليه لتسهيل الصيانة على المدى الطويل.

يرجى عدم تعديل المنتج، فهذا سيؤثر على السلامة والأداء وإبطال الضمان.